

Produktdatenblatt**Anwendung**

Zigbee Steuermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne und DALI-Schnittstelle zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

Das Steuermodul kann in 16 Gruppen Mitglied sein und ist geeignet für die Steuerung folgender Betriebsarten:

- Ein / Aus / Dimmen
- Farbton
- Farbsättigung
- Farbtemperatur

Steuerausgang DALI zum gemeinsamen Schalten und Dimmen von max. 5 DALI Betriebsgeräten (Broadcast)

Schaltausgang für Betriebsgeräte mit einer Schaltleistung $2000 \text{ W} \cdot \cos \varphi = 1$
 $1000 \text{ VA} \cdot \cos \varphi = 0,5$

Einschaltstrom max. 80 A (<20 ms)
 integrierte Antenne

Funkfrequenz 2,4 GHz

Home Automation Profile 1.2.1

Versorgungsspannung:

220-240 V ~ 50-60 Hz

Betriebstemperatur: -25°C bis 65°C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

